

# 三通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"1/4"  
流量 Cv : 0.18

MAC 100系列

## 特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響  
一閥可作多種用途，  
1. 三通，2. 二通 常開，3. 二通 常閉，  
4. 真空等應用，5. 選型，6. 換向  
每分鐘精確作動速度可達12000次以上  
設有功能片，可自由轉換常開. 常閉  
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板RA14)

## 適用場合：

高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，  
氣壓馬達，真空形成破壞控制  
針對惡劣的氣源，克服污染雜質等  
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，  
仍然可正常操作

## 訂貨舉例

系列 閥體選型 - 電線圈選型

117B-501BA

176B-611JD, 底座式兩端夾板 A2-5004-01P

187B-121JD, 串接式兩端夾板 M-01001-01P

## 技術資料：

壓力範圍：真空到 10.5 kg/cm<sup>2</sup>

周圍溫度：-18 到 60

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



系列	閥體選型	
100	閥體型式	接口
1	1 單個管接	1 1/8" NPT
	6 單個常閉管接	3 1/4" NPT 6 1/8" BSPP 7 1/4" BSPP
1	2 二通常閉底座	0 無底座 2 1/8" NPT 6 1/8" BSPP
	3 三通底座	
	4 二通常開底座	
	7 常閉底座	
1	8 串接	1 1/8" NPT三通多功能 3 1/4" NPT三通多功能 4 1/8" NPT 三通常閉 5 1/4" NPT 三通常閉 6 1/8" BSPP 三通多功能 7 1/4" BSPP 三通多功能 8 1/8" BSPP 三通常閉 9 1/4" BSPP 三通常閉

## 電線圈選型

線圈電壓				手動裝置		電源連接方式	
11	120/60, 110/50	60	12VDC (8.5W)	1	無鎖定	BA	標準出線
12	240/60, 220/50	61	24VDC (8.5W)	2	可鎖定	CA	導管 1/2" NPS
50	24VDC (6W)	87	24VDC (17W)	3	無鎖定延伸	JA	方形插座
55	12VDC (6W)			4	可鎖定延伸	JB	長方插座
						JC	方形插座 (有燈)
						JD	長方插座 (有燈)