

# 三通電控換向閥



口徑 3/8" - 2 1/2"

流量 Cv : 6.2 -65

## 特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響  
一閥可作多種用途 (外先導)，

1. 三通
2. 二通 常開
3. 二通 常閉
4. 真空等應用
5. 選擇
6. 換向

DC 應用時每分鐘精確作動速度可達6000次以上  
內臚止回閥蓄能器，貯存足以使閥作動多次的空氣

56系列 (電線圈改為氣控板 RA14)

可變電控閥為氣控閥(氣控板 R-59003-01P)

設有功能片，可自由轉換常開、常閉

## 適用場合：

高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，  
氣壓馬達，真空形成破壞控制

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等  
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，

仍然可正常操作

可選擇防爆型電控換向閥

( 57, 58, 59系列 )

## 技術資料：

壓力範圍：1.7- 10.5 kg/cm<sup>2</sup>

外先導 真空到10.5 kg/cm<sup>2</sup>

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



## 訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

56C-16-161BA

57C-56-RA

58C-12-611JC

59B-32-112JA



57 SERIES



58 SERIES



59 SERIES



56 SERIES



## 系列

## 閥體選型

	功能	接口			
		56 Cv 6.2	57 Cv 17.4	58 Cv 24.1	59 Cv 65
56C- 57C- 58C- 59B-	1 常閉內先導	1 -	1/2"NPT	1"NPT	-
	2 常開內先導	2 3/8"NPT	3/4"NPT	1 1/4"NPT	2"NPT
	3 常閉外先導	3 1/2"NPT	1"NPT	1 1/2"NPT	2 1/2"NPT
	4 常開外先導	4 -	1/2"BSPP	1"BSPP	-
	5 內先導，常開主閥	5 3/8"BSPP	3/4"BSPP	1 1/4"BSPP	2"BSPP
	6 外先導，常開主閥	6 1/2"BSPP	1"BSPP	1 1/2"BSPP	2 1/2"BSPP
	7 氣控先導，常閉主閥	7 3/4"NPT	-	-	-
	8 氣控先導，常開主閥	8 3/4"BSPP	-	-	-

## 電線圈選型

線圈電壓				手動裝置	電源連接方式
RA	氣控 (25-150PSI)	50	24VDC (6W)	0. 無手動	BA 標準出線
RE	氣控 (VAC-25PSI)	55	12VDC (6W)	1. 無鎖定	JA 方形插座
-	11 120/60, 110/50	60	12VDC (8.5W)	2. 可鎖定	JC 方形插座,有燈
	12 240/60, 220/50	61	24VDC (8.5W)	3. 無鎖定延伸	JB 長方插座
		87	24VDC (17W)	4. 可鎖定延伸	JD 長方插座,有燈