

# 四通電控換向閥

口徑 1/8"1/4"3/8"

流量 Cv : 1.35

MAC 82系列

## 特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響  
 每分鐘精確作動速度可達9000次以上  
 雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力  
 可附加調壓閥  
 可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板 RA14)  
 6200C,6300D,6500B,可以互相串接(轉換板)

## 適用場合：

針對惡劣的氣源,克服污染雜質等  
 磨擦阻力,在40 $\mu$ m的過濾器過濾下,  
 仍然可正常操作

## 技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm<sup>2</sup>  
 外先導 真空到 10.5 kg/cm<sup>2</sup>  
 周圍溫度：-18 到 50  
 適用流體：空氣或鈍氣  
 潤滑油：不需要

## 訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

82A-AC-CAA-TM-DABP-1DA

82A-BB-AAD-RA

82A-DC-BKA-TM-DAAP-1DA

N-82005-01 (螺絲)



系列	閥體選型	閥芯	閥體電源連接	接口	底座	先導			
單獨式	82A-	0 僅有底座	A- 插入式閥體	0 底座閥體	0 無底座	0 無底座			
		A 單先導單壓					A 1/8"NPT	A 標準,側接口	A 內先導,無燈
		B 雙先導單壓					B 1/4"NPT	B 底部接口	B 內先導,單燈
		C 單先導雙壓					C 3/8"NPT		C 內先導,雙燈
並聯底座式	82A-	D 雙先導雙壓	B- 非插入式閥體	D 1/8"BSPP	K 底座標準	D 外先導,無燈			
		E 三位,中封		E 1/4"BSPP		E 外先導,單燈			
		F 三位,中開		F 3/8"BSPP		F 外先導,雙燈			
		G 三位,中壓							
		H 三位雙壓,中壓							
		L 三位雙壓,中排							
		M 三位雙壓,中封							

## 電線圈選型

先導排氣	線圈電壓	電線	手動裝置	電源連接方式		
-TM- 帶消音器	JA 120/60,110/50	插入式閥體	0. 無手動	DA 插入式		
	JB 240/60,220/50			DK 標準型		
	DA 24VDC (5.4W)			DL 有二極管		
-TP- 帶接管	DB 12VDC (5.4W)	非插入式閥體	1. 無鎖定	非插入式		
	DE 12VDC (12.7W)				2. 鎖定	BA 標準出線
	DF 24VDC (12.7W)				3. 無鎖定延伸	BK 出線,有二極管
-TU-	FE 12VDC (2.4W)	A 18"	4. 鎖定延伸	外接插座式		
	FF 24VDC (2.4W)				J 6" 用于外接插座	JB 長方插座
						JD 長方插座 (有燈)
				KA 方型插座		
				KD 方型插座 (有燈)		